

BS-900DC UHF ダウンコンバータ



位相調整器システムの一部を構成するUHF帯の周波数変換器です。

UHF13chから62chまでの入力周波数を位相差測定部の所要周波数に変換します。

2系統の75Ω-50Ωのインピーダンス変換回路、高周波増幅回路、周波数変換回路、BPFおよび出力増幅回路とLOCAL信号発生回路、DC電源回路で構成されています。

PCとUSBケーブルで接続し、周波数設定アプリ(mini GPS Clock Configuration)を使用して周波数と出力レベルを設定し運用します。



諸元	
入力周波数	テレビRF信号 (CH13 : 470MHz~CH62 : 710MHz)
出力周波数	指定した単一の周波数 VHF C21ch (159.143MHz)
入力レベル	-50dBm~-10dBm
出力レベル	-30dBm~10dBm
入力インピーダンス	75Ω
出力インピーダンス	50Ω
入力系統	2系統
出力系統	2系統
動作電源	AC100V
外形寸法	320(W)×280(D)×88(H) mm (突起物を含まず)
重量	約2.4kg

- 入力周波数はUHF13ch~62chまで対応しています。
- 周波数設定PCアプリを使用して周波数や出力レベルの設定が簡単にできます。また、設定した周波数は内部ROMに記憶されるのでPCとの接続を外しても設定周波数で運用可能です。
- 動作電源はAC100Vです。装置背面に+5Vの出力コネクタがあり、同時に使用する位相調整器の電源として使用可能です。

※本製品は受注生産となっております。納期等、お気軽にお問い合わせください。

安全上のご注意



注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の際に必ず「使用説明書」および「使用上の注意」をよくお読みください。
- 水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所での使用、保管はおやめください。火災・感電などの原因になることがあります。

- カタログと実際の製品の色とは、印刷の都合上、多少異なる場合があります。
- 製品のデザイン・仕様などは改善のため予告無く変更することがあります。

販売価格

BS-900DC UHFダウンコンバータ お問い合わせください。

Business SYSTEM <http://www.b-system.co.jp/>

有限会社ビジネスシステム
東京都青梅市野上町4-8-41 〒198-0032
TEL 0428-22-1930
FAX 0428-22-1931
E-mail: info@b-system.co.jp